



## Indikátor čtečky SIM svítí červeně

- V případě prvního zapnutí je nejčastější problém s PINEM.
- První cestou je SIM vložit do telefonu a zde jej vypnout.
- Druhým způsobem je PIN zadat v zařízení.
- Otevřeme si jakýkoliv webový prohlížeč.
- Do linku na směrování zadáme [192.168.8.1](http://192.168.8.1)

192.168.8.1

Zadáme přihlašovací údaj, nebo klikneme na odkaz v textu výše. (použit byl Google chrome)



Čeština Nápověda Přihlásit



Nastavení

Rychlé nastavení

### Konfigurace aktualizací

Krok 1 z 3

Automaticky aktualizovat v době nečinnosti (mezi 3. a 5. h dop.).

Další

#### Přihlásit

Pro lepší ochranu vašeho zařízení, dokončete prosím úvodní nastavení. Úvodní nastavení vám pomůže nastavit SSID zařízení, automaticky aktualizovat zařízení nebo změnit tovární heslo.

Uživatelské jméno:

Heslo:

[Zapomněl/a jsem heslo](#)

Přihlásit

Zrušit

- Při prvním zapojení bývají nejčastěji oba údaje „admin“.
- Vždy ale doporučujeme kontrolu štítku na modemu, údaje se mohou lišit.



# Vodafone CZ

Připojeno  
[Nastavení připojení](#)



### Aktuální připojení

Přijato/Odesláno: 32.9 MB / 1.56 MB  
Trvání: 00:11:16

### Stav sítě WLAN

Stav sítě WLAN: Zap.  
Aktuální uživ. WLAN: 1

- Klikneme na políčko „Nastavení“.

- Rychlé nastavení
- Telefonické připojení
- Ethernet
- WLAN**
- Zabezpečení
- System

## Konfigurace nastavení sítě WLAN

Krok 1 z 1

**Název SSID:** Pro název bezdrátové lokální sítě (WLAN) zadejte řetězec až 32 znaků dlouhý.

SSID:

Změnit heslo

**Dokončit**

- Klikneme na políčko „Zabezpečení“.



Rychlé nastavení

Telefonické připojení

Ethernet

WLAN

Zabezpečení

→ Správa kódu PIN

Přepínač brány firewall

Filtr adres MAC

Filtr IP adres sítě LAN

Virtuální server

Speciální aplikace

## Správa kódu PIN

Použití kódu PIN:

Kód PIN:

Zbývající pokusy: 3

Použit

- Klikneme na správu kódu PIN.
- Následně zadáme PIN „1234“ pokud jsme jej neměnili.
- Nebo dáme PIN zakázat.
- Pokud kód PIN na kartě není nastaven, je potřeba modem restartovat.
- Pokud restart nepomůže, doporučujeme reset do továrního nastavení.

Resetovací tlačítko



- Resetovací tlačítko podržíme po dobu 10 sec.
- Necháme modem načíst a následně postupujeme stejně, jako při prvním spuštění.



- Pokud i nadále svítí indikátor červeně, nechte SIM a PIN na kartě není.
- Vyzkoušejte jinou SIM Vodafone, o které bezpečně víte, že v telefonu funguje a má data v balíčku.
- Pokud i tak nebude fungovat, doporučujeme navštívit naši prodejnu Vodafone k reklamaci, pokud máte HW kratší dobu než dva roky. V případě, že máte zařízení déle, je třeba zakoupit zařízení nové.

- 
- Správné svícení indikátorů, pokud nemáte zapojený kabel LAN v zadní části.



**Pokud máte Vodafone telefonní číslo v mobilním telefonu, vyzkoušejte, zda na něm máte signál. Může se stát že je v lokalitě výpadek. To se však projeví i v datech na mobilním telefonu, nebo na celkovém signálu.**