



## Nastavení modemu Huawei B310

- V případě, že nás o to modem žádá, nebo je potřeba ho nastavit ke komfortnějšímu užívání, je zde návod pro přístup do modemu a následné nastavení.
- Nejprve se musíme do modemu přihlásit, použijeme na to jakýkoliv webový prohlížeč nainstalovaný v zařízení (PC, telefon atd.).
- Do linku na směrování zadáme [192.168.8.1](http://192.168.8.1)

192.168.8.1

Zadáme přihlašovací údaj, nebo klikneme na odkaz v textu výše. (použit byl Google chrome).



Čeština Nápověda Přihlásit



Nastavení

Rychlé nastavení

### Konfigurace aktualizací

Krok 1 z 3

Automaticky aktualizovat v době nečinnosti (mezi 3. a 5. h dop.).

Další

#### Přihlásit

Pro lepší ochranu vašeho zařízení, dokončete prosím úvodní nastavení. Úvodní nastavení vám pomůže nastavit SSID zařízení, automaticky aktualizovat zařízení nebo změnit tovární heslo.

Uživatelské jméno:

Heslo:

[Zapomněl/a jsem heslo](#)

Přihlásit

Zrušit

- Při prvním zapojení bývají nejčastěji oba údaje „admin“.
- Vždy ale doporučujeme kontrolu štítku na modemu, údaje se mohou lišit.



Uživatelské jméno

Uživatelské heslo

- Modem Huawei má své rychlé nastavení.
- První stránka nás upozorňuje, zda chceme, aby se modem aktualizoval v době předpokládaného spánku.



Nastavení

Rychlé nastavení

## Konfigurace aktualizací

Krok 1 z 3

Automaticky aktualizovat v době nečinnosti (mezi 3. a 5. h dop.).

Další

Pokud nechceme automatické aktualizování,  
necháme pole prázdné.



## Konfigurace nastavení sítě WLAN

Krok 2 z 3

**Název SSID:** Pro název bezdrátové lokální sítě (WLAN) zadejte řetězec až 32 znaků dlouhý.

SSID:

HUAWEI-B310-E89F

Změnit heslo

Zpět

Další

- Zde je možnost nastavení Wi-Fi.
- V kolonce u SSID si vybíráme název Wi-Fi.
- Pokud chceme změnit heslo pro Wi-Fi, označíme čtverec změnit heslo, pokud ne, necháme čtverec prázdný. (označení provedeme kliknutím do čtverce)

Rychlé nastavení

## Změnit heslo

Krok 3 z 3

Síla hesla může být nízká, střední, nebo vysoká. Více informací naleznete v části [Nápověda](#).

Aktuální heslo:

.....

Nové heslo:

.....

Síla hesla:

Nízká Střední Vysoká

Potvrďte heslo:

.....

Zpět

Dokončit

- Posledním nastavením pro běžné užívání je heslo pro vstup do modemu.
- **Pozor – slouží pouze pro vstup do modemu, nemění se tím heslo k Wi-Fi!**



Síla signálu připojení



4G

**Vodafone CZ**

Stav připojení

Připojeno  
[Nastavení připojení](#)**Aktuální připojení**

Přijato/Odesláno:

32.9 MB / 1.56 MB

Trvání:

00:11:16

**Stav sítě WLAN**

Stav sítě WLAN:

Zap.

Aktuální uživ. WLAN:

1

Datový tok – lze si hlídat  
prodávané množství.

Aktuální počet přihlášených  
zařízení pomocí Wi-Fi.

- Pokud je v zařízení uložena a zasunuta SIM se službou „Bez kabelu naplno“ (lze ověřit v aplikaci Můj Vodafone název a službu, je třeba si množství dat hlídat, protože tato služba je pouze se 60 GB dat. Hlídaní dat doporučujeme i v případě, že máte jakýkoliv datový balíček formou paušálu k telefonnímu číslu a balíček je omezen. (např. 10 GB)
- V případě zasunuté SIM s neomezeným datovým balíčkem, není třeba množství dat hlídat.
- Rychlost připojení je limitována dle nastaveného tarifu a též dle pokrytí v lokalitě, kde se modem nachází.