



Huawei B310 modem settings

- If the modem asks us to do so, or if it needs to be set up for more comfortable use, here are the instructions for accessing the modem and subsequent settings.
- First, we need to log in to the modem, we will use any web browser installed on the device (PC, phone, etc.) for this.
- Enter the routing line 192.168.8.1

 192.168.8.1

We enter the login data or click on the link in the text above. (Google chrome was used)



Čeština ▾ Nápověda Přihlásit



Nastavení

Rychlé nastavení

Konfigurace aktualizací

Krok 1 z 3

Automaticky aktualizovat v době nečinnosti (mezi 3. a 5. h dop.).

Další

Přihlásit

Pro lepší ochranu vašeho zařízení, dokončete prosím úvodní nastavení. Úvodní nastavení vám pomůže nastavit SSID zařízení, automaticky aktualizovat zařízení nebo změnit tovární heslo.

Uživatelské jméno:

Heslo:

[Zapomněl/a jsem heslo](#)

Přihlásit

Zrušit

- **When connecting for the first time, both data are most often "admin".**
- But we always recommend checking the label on the modem, the data may differ.



User name

Password

- The Huawei modem has its own quick settings.
- The first page tells us if we want the modem to update itself during the expected sleep time.



Nastavení

Rychlé nastavení

Konfigurace aktualizací

Krok 1 z 3

Automaticky aktualizovat v době nečinnosti (mezi 3. a 5. h dop.).

Další

If we don't want automatic updating, we leave the field blank.



Konfigurace nastavení sítě WLAN

Krok 2 z 3

Název SSID: Pro název bezdrátové lokální sítě (WLAN) zadejte řetězec až 32 znaků dlouhý.

SSID:

HUAWEI-B310-E89F

Změnit heslo

Zpět

Další

- Here is the Wi-Fi setup option.
- In the SSID field, select the name of the Wi-Fi.
- If we want to change the password for Wi-Fi, we mark the square change password, if not, we leave the square empty. (marking is done by clicking in the square)

Rychlé nastavení

Změnit heslo

Krok 3 z 3

Síla hesla může být nízká, střední, nebo vysoká. Více informací naleznete v části [Nápověda](#).

Aktuální heslo:

.....

Nové heslo:

.....

Síla hesla:

Nízká Střední Vysoká

Potvrďte heslo:

.....

Zpět

Dokončit

- The last setting for regular use is the password for entering the modem.
- **Attention - it is only used to enter the modem, it does not change the Wi-Fi password.**



Síla signálu připojení



4G

Vodafone CZ

Stav připojení

Připojeno
[Nastavení připojení](#)



Aktuální připojení

Přijato/Odesláno:

32.9 MB / 1.56 MB

Trvání:

00:11:16

Stav sítě WLAN

Stav sítě WLAN:

Zap.

Aktuální uživ. WLAN:

1

Data flow – you can monitor the amount of data.

Current number of devices logged in using Wi-Fi.

- If a SIM is stored and inserted in the device with the "No cable, full service" you can verify the name and service in the My Vodafone application, you need to watch the amount of data, because this service is only with 60 GB of data.
- We also recommend watching data if that you have any data package in the form of a flat rate for the phone number and the package is limited (e.g. 10 GB)
- In the case of an inserted SIM with an unlimited data package, there is no need to monitor the amount of data.
- The connection speed is limited according to the set tariff and also according to the coverage in the location where the modem is located.