




Vodafone Station (Arris TG3442DE)

Změna WiFi kanálů

- Do internetového prohlížeče zadáme adresu 192.168.0.1.
- V dolní části stránky si můžete přepnout nastavení do češtiny.
- Jako uživatelské jméno zadáme admin. Heslo zadáme to, které je uvedeno na štítku v zadní části modemu a kliknete na tlačítko „Přihlášení“.



- Nyní je potřeba v pravém horním rohu kliknout na roletku **Základní režim** a přepnout na **Expertní režim**.



- V horní liště vybereme **Wi-Fi**. Nyní v levém menu klikneme na **Nastavení**.



- V tuto chvíli můžete nastavit vysílací kanál zvlášť pro 2,4GHz a 5GHz síť.
- Změnu potvrdíme kliknutím na tlačítko **Potvrdit**. Během max 2 minut dojde ke změně kanálů.

2.4 GHz

Režim Wi-Fi	Mixed 802.11 g/n
Kanál	Auto
Šířka pásma	20/40MHz

5 GHz

Režim Wi-Fi	Mixed 802.11n/ac
Kanál	Auto
Šířka pásma	80MHz

Postup řešení poruchy nepomohl?



- V případě nefunkčnosti i po řešení potíží s pevným internetem, je třeba kontaktovat naši technickou podporu formou hovoru nebo pomocí chatbota Tobiho, kterého naleznete na našich internetových stránkách www.vodafone.cz.