



## The SIM reader indicator is red

- In the case of the first power-up, the most common problem is with the PIN.
- The first way is to insert the SIM into the phone and turn it off here.
- The second way is to enter the PIN on the device.
- Let's open any web browser.
- We enter in the browser [192.168.8.1](http://192.168.8.1).

192.168.8.1

Enter your login information or click on the link in the text above. (Google chrome was used)



Čeština | Nápověda | Přihlásit



Nastavení

Rychlé nastavení

### Konfigurace aktualizací

Krok 1 z 3

Automaticky aktualizovat v době nečinnosti (mezi 3. a 5. h dop.).

Další

#### Přihlásit

Pro lepší ochranu vašeho zařízení, dokončete prosím úvodní nastavení. Úvodní nastavení vám pomůže nastavit SSID zařízení, automaticky aktualizovat zařízení nebo změnit tovární heslo.

Uživatelské jméno:

Heslo:

[Zapomněl/a jsem heslo](#)

Přihlásit

Zrušit

- **When connecting for the first time, most often both login data are "admin".**
- However, we always recommend checking the label on the modem, the information may differ.



# Vodafone CZ

Připojeno  
[Nastavení připojení](#)



### Aktuální připojení

Přijato/Odesláno: 32.9 MB / 1.56 MB  
Trvání: 00:11:16

### Stav sítě WLAN

Stav sítě WLAN: Zap.  
Aktuální uživ. WLAN: 1

- We click on the box “Settings” in czech „Nastavení“.

- Rychlé nastavení
- Telefonické připojení
- Ethernet
- WLAN**
- Zabezpečení
- System

## Konfigurace nastavení sítě WLAN

Krok 1 z 1

**Název SSID:** Pro název bezdrátové lokální sítě (WLAN) zadejte řetězec až 32 znaků dlouhý.

SSID:

Změnit heslo

**Dokončit**

- Click the “Security” box in czech „Zabezpečení“.



Rychlé nastavení

Telefonické připojení

Ethernet

WLAN

Zabezpečení

→ Správa kódu PIN

Přepínač brány firewall

Filtr adres MAC

Filtr IP adres sítě LAN

Virtuální server

Speciální aplikace

## Správa kódu PIN

Použití kódu PIN:

Kód PIN:

Zbývající pokusy: 3

Použit

- We click on manage the PIN code.
- Then enter the PIN "1234" if we have not changed it.
- Or we can disable the PIN.
- If the PIN code on the card is not set, the modem needs to be restarted.
- If the reboot doesn't help, we recommend a factory reset.



- Resetovací tlačítko podržíme po dobu 10 sec.
- Necháme modem načíst a následně postupujeme stejně, jako při prvním spuštění.



- If the indicator is still red, it does not read the SIM and there is no PIN on the card.
- Try another Vodafone SIM that you know for sure works in the phone and has data in the package.
- If it still doesn't work, we recommend visiting our Vodafone store to make a claim if you've had the HW for less than two years.
- If you have the device longer, you need to purchase a new device.

- 
- Correct lighting of indicators if you do not have a LAN cable plugged in at the back.



**If you have a Vodafone phone number on your mobile phone, try to see if you have a signal on it. It may happen that there is an outage in the location. However, this will also be reflected in the data on the mobile phone or the overall signal.**